

Funktionsbeschreibung

i-page ist ein Kompaktsystem in UHF-Technik mit einer integrierten seriellen Datenschnittstelle und einer zusätzlichen LAN-Schnittstelle. Die Datenschnittstelle wird für die Anschaltung an rechnergesteuerte Systeme wie z. B. Lichtrufanlagen in Alten- und Seniorenheimen, Brandmeldesysteme, Gebäudeleittechnik oder Maschinenüberwachung genutzt.

In der Industrie, im Gesundheitswesen oder im Sicherheitsbereich ist die schnelle Übermittlung von Alarmen, Störmeldungen oder Statusanzeigen ein wichtiges Kriterium für Einsatzbereitschaft und schnelle Reaktion. Häufig erfolgt die Weiterleitung auf Monitore, Anzeigenleuchten oder werden über einen Drucker aufgezeichnet. Ist der Arbeitsplatz zum Zeitpunkt der Alarmierung nicht besetzt, wird die Störung nicht abgearbeitet. **i-page** ist das ideale Produkt zur Weiterleitung dieser Meldungen auf kleine mobile Rufempfänger mit alphanumerischem Display.

Zusätzlich stehen 14 potentialfreie Kontakteingänge zur Verfügung, um weitere Überwachungsanlagen oder technische Alarme zu verarbeiten. Jeder Kontakteingang ist individuell mit einer Textnachricht und dem dazugehörigen Rufempfänger (oder Empfängergruppe) programmierbar.

Verschiedene Übertragungsprotokolle sichern eine hohe Anschluss-Flexibilität. Weitere Informationen zu diesem Thema und mit welchen Herstellern Protokollabsprachen erfolgt sind, sendet Ihnen Multitone gerne zu.

Zur Einschaltung und Programmierung ist im Lieferumfang eine entsprechende Software vorhanden. Alle notwendigen Einstellungen werden über die LAN-Schnittstelle in das System eingegeben.

Über die LAN-Schnittstelle ist eine Web-Server basierende Software aufrufbar. Mittels dieser Software können Teilnehmer oder Gruppen mit Namen programmiert werden. Ideal ist diese Software für den Einsatz von LKW-Aufrufsystemen. Selbstverständlich werden alle Rufe protokolliert und in einer eigenen Datenbank abgespeichert.

Für den Empfang der Textnachrichten sind unterschiedliche Rufempfänger verfügbar. Der Systemspeicher kann bis zu 10.000 Teilnehmer verwalten

i-page ist der ideale kostengünstige Einstieg, um automatisch Textmeldungen auf kleine mobile Rufempfänger zu übertragen. Einsatzbereiche sind Altenheime und Industrie. Die Bedienoberfläche wird über den Internet-Explorer oder einem anderen, vergleichbaren Browser aufgerufen.

Merkmale

- UHF-Bereich 430 – 470 MHz mit PLL- Oszillator
- serielle Schnittstelle mit mehreren Protokollen
- Anschluss an Lichtruf, Brandmeldesysteme, Gebäudeleittechnik, Maschinenüberwachung
- zusätzlich 14 potentialfreie Kontakteingänge
- Programmierung und zusätzliche Rufauslösung über Web-Browser
- Textnachrichten bis zu 60/120 Zeichen
- Einsatz in der Industrie als LKW-Aufrufsystem und in Seniorenheimen für die Notrufübermittlung



Er ermöglicht damit die Auslösung von Textrufen über alle Rechner, die im Netzwerk integriert sind. Mit der Software sind folgende Funktionen möglich:

- Einzel- und Gruppenrufe (Teams)
- Benennung aller Teilnehmer mit Namen
- Teilnehmersuche nach Namen
- Einrichtung von gespeicherten Textnachrichten
- Protokollierung von Suchrufen

Besonders im Bereich der LKW-Aufrufsysteme wird die Kombination zwischen netzwerkfähiger Bedien-Software und Versendung von Daten direkt aus der Warenwirtschaft über die serielle Datenschnittstelle eingesetzt. Über die Protokollierung aller Sendedaten ist eine spätere Kontrolle jederzeit möglich.

Technische Daten

Frequenzbereich:	430 – 470 MHz (Synthesizer)
Kanalabstand:	12,5 KHz oder 20/25 KHz
Sendeleistung:	2,5 Watt (5 Watt optional)
Rufformate:	Multiton MK7, POCSAG

Physikalischen Eigenschaften:

Montage:	Wandmontage
Abmessungen:	Höhe 60 / Breite 104/ Tiefe 168 mm
Gewicht:	0,65 kg
Gehäuse:	Aluminium
Netzeingang:	230 Volt 50/60 Hz
Betriebstemperatur:	- 20° bis +60° C

Computer-Interface:

Ausführung:	9 polig seriell, Datengeschwindigkeit Einstellbar 1200 – 9600 Baud
Daten Protokolle:	MEP, TAP, MSP, AUSTCO, ESPA 4.4.4 über serieller Schnittstelle Spacelab über LAN-Schnittstelle
Eingangskontakte:	14 Stück potentialfrei
Programmierung:	über WEB-Interface

signakom GmbH
Berninastrasse 46
8057 Zürich

+41 44 221 01 01
info@signakom.ch
signakom.ch

 **signakom**
besser sicher